


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИРЛЯНДЫ ДЮРАЛАЙТ



Серия ULD

ULD-D50 15M/C08 IP44 MULTI

ULD-D50 15M/C08 IP44 YELLOW

ULD-D50 15M/C08 IP44 WHITE

ULD-D50 15M/C08 IP44 RED

ULD-D50 15M/C08 IP44 GREEN

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Гирлянды "Дюралайт готовое решение" представляют собой гибкую трубку диаметром 11мм с двумя токопроводящими жилами внутри, герметично соединенную с проводом питания и торцевой заглушкой. В комплекте с гирляндой поставляется прямой коннектор для соединения гирлянд дюралайт ULD-D50 15M между собой.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод. Гирлянда представляет собой готовое решение, поэтому для ее подключения не требуется приобретать дополнительные аксессуары.

2. Убедитесь, что провод не поврежден.

3. Разместите гирлянду на украшаемом объекте.

Гирлянда предназначена для использования целиком, но при необходимости ее длину можно увеличить, соединив с другой гирляндой этой модели. Для этого необходимо обрезать у одной из гирлянд заглушку, а у другой - провод питания, заизолировать свободное воздушное пространство концов гирлянды и коннектора морозостойким силиконовым герметиком, соединить свободные концы с помощью коннектора, идущего в комплекте, а поверх него использовать термоусадочную трубку для дополнительной защиты от проникновения влаги. Термоусадочная трубка поставляется с коннектором. Не рекомендуется соединять более 3 шт.

4. Подключите к сети ~230 В.

5. Гирлянды дюралайт имеют 8 режимов свечения,

переключение происходит последовательным нажатием кнопки на контроллере.

Внимание! У контроллера нет функции памяти, поэтому настройки гирлянды сбрасываются после выключения.

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ:

1. Комбинированный (воспроизводятся все режимы свечения по очереди)

2. Волнообразный

3. Последовательный

4. Перетекающий

5. Бегущая вспышка

6. Затухающий (полное зажигание и постепенное затухание)

7. Мерцающий (последовательное мерцание)

8. Постоянный (статическое свечение)

• **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте гирлянду в упаковке.

2. Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.

3. Не располагайте гирлянды и шнурья там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.

4. Для крепления используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.

5. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат.

Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.

6. Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением.

Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.

7. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.

8. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.

9. Не используйте поврежденную гирлянду.

10. Гирлянды со степенью защиты IP44 предназначены как для использования в помещениях, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.

11. Гирлянду нельзя укорачивать и резать по своему усмотрению, за исключением действий, необходимых для соединения гирлянд между собой.

12. Не давайте гирлянд детям.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое наименование	Длина гирлянды, м	Цвет свечения	Тип свечения	Кол-во свето-диодов на 1м	Цвет провода	Длина провода, м	Материал провода	Класс защиты (IP)	Мощность, Вт	Рабочее напряжение сети, В	Напряжение	Номинальный ток, мА	Частота, Гц	Масса, г	Температура среды, °C
ULD-D50 15M/ C08 IP44 MULTI	15	разно-цветный*	динамический (8 режимов)	24	черный	1,5	каучук	44	18	230AC	230AC	15	50-60	1500	-20...+35
C08 IP44 YELLOW	15	желтый	динамический (8 режимов)	24	черный	1,5	каучук	44	18	230AC	230AC	15	50-60	1500	-20...+35
C08 IP44 WHITE	15	белый (3000K)	динамический (8 режимов)	24	черный	1,5	каучук	44	18	230AC	230AC	15	50-60	1500	-20...+35
C08 IP44 RED	15	красный	динамический (8 режимов)	24	черный	1,5	каучук	44	18	230AC	230AC	15	50-60	1500	-20...+35
C08 IP44 GREEN	15	зеленый	динамический (8 режимов)	24	черный	1,5	каучук	44	18	230AC	230AC	15	50-60	1500	-20...+35

*красный, желтый, синий, зеленый

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 30 000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

• Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.

• Не допускать попадания влаги.

• Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

• Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499)1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЧАО НОРС РОАД 161, СИНЧАО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Ониэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

